



## Radiocontrol SAGA1-L SERIES

# SAGA1-V6

6 pulsadores de simple efecto

2 pulsadores de START

1 pulsador de Stop (paro de emergencia)

- Durable, robusto, gabinetes IP65 Glass-fiber.
- Alcance más de 100 mts. en campo abierto
- Selección automática de canales (ACS).
- Resistencia Agua/Suciedad.
- TX con Strap p/cinturón.
- Bajo consumo.



A&L Integral Trade S.A. Agente Oficial

### ESPECIFICACIONES GENERALES

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frecuencia de Banda      | 868 MHz/915 MHz.                      |
| Clasificación de Relay   | NC o NA aptos >20A.                   |
| Antena                   | Interna.                              |
| Distancia de hamming     | ≥ 4                                   |
| Estructura               | Fibra de vidrio poliamida.            |
| Temperatura de operación | -40°C a +85°C                         |
| Indicador de Batería     | 3 estados de Batería por color (LED). |

### TRANSMISOR (TX)

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Alimentación       | 2.4V (2 pilas AA alcalinas o recargables). |
| Relays disponibles | 8 relays de función + Stop                 |
| Dimensiones        | 112x62x39mm                                |
| Peso               | 135g(c/baterías)                           |

### RECEPTOR (RX)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Alimentación | 10/42 Vcc          |
| Dimensiones  | 130x146x64mm       |
| Peso         | 490g/525g(c/Panel) |

\* Especificaciones técnicas y/o dimensiones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

### Kit de entrega:

Mando Transmisor c/Correa.  
Unidad Receptora AC c/Cable Multipolar para empalme en tablero existente preinstalado.  
Manual de Uso.  
Garantía.

### Códigos SAGA1-V6:

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| RD-E1247 | RADIOCONTROL SAGA 1V6 - S/Panel de Control - 12-24 Vcc |
| RD-E1246 | RADIOCONTROL SAGA 1V6 - C/Panel de Control - 12-24 Vcc |

# Radiocontrol SAGA1-L SERIES

## SAGA1-V6

Dimensión (mm)



Diagrama de conexión

